

J : COMホール八王子 ホール 舞台平面図 1:100

シャッター

シャッター寸法
間口 : 4.7m
高さ : 4m
搬入用エレベータ
間口 : 2.7m
高さ : 3m
奥行 : 7.5m

持込動力電源盤
3φ3W 200V 40kVA
ELCB 3P225A F1.5SA
(カムロック付)

持込照明電源盤
3φ4W 182/105V 60kVA
MCCB 4P225A F2.0A T
(カムロック付)

集中コンセント盤4
C型30A×24個 24回路 (FCバラ)
C型60A×1個 1回路
D型20A×2個 2回路
D型20A×2個 2回路 (200V)
D型制御コネクタ ×2個 2系統

集中コンセント盤3
C型30A×12個 12回路 (FCバラ)
C型60A×1個 1回路
D型20A×1個 1回路
D型20A×2個 2回路 (200V)
D型制御コネクタ ×2個 2系統

持込照明電源盤
3φ4W 182/105V 60kVA
MCCB 4P225A F2.0A T
(カムロック付)

持込動力電源盤
3φ3W 210/105V 30kVA
MCCB 3P225A F1.5A T
(カムロック付)

- 音響反射板
- Horizont幕
- バトン25 (大黒幕)
 - バトン24
 - バトン23
 - バトン22 (松羽目)
 - UHL (-文字幕6)
 - バトン21
 - ライトブリッジ 5
 - 袖幕 4
 - バトン20 (-文字幕5)
 - バトン19
 - バトン18
 - バトン17
 - ライトブリッジ 4
 - 中割幕
 - バトン16 (-文字幕4)
 - バトン15
 - バトン14
 - バトン13
 - ライトブリッジ 3
 - 袖幕 3
 - バトン12 (-文字幕3)
 - バトン11
 - スクリーン
 - バトン10
 - バトン 9
 - ライトブリッジ 2
 - 袖幕 2
 - バトン 8 (-文字幕2)
 - バトン 7
 - バトン 6
 - バトン 5
 - ライトブリッジ 1
 - 袖幕 1
 - バトン 4 (-文字幕1)
 - バトン 3 (天反前吊)
 - バトン 2 (暗転幕)
 - 引割緞帳
 - 緞帳
 - 防火戸

13390

防火シャッター下、赤色破線内 (19089mm × 240mm) には機材等設置不可

1410

舞台間口 18m (約10間)
奥行き 21.6m (約12間)
(緞帳から Horizont幕まで 17.4m)
高さ 11m

- 客席ライト 1
- 客席バトン 1
- 客席バトン 2
- 客席ライト 2
- 客席バトン 3

オーケストラ迫り

オケビ指揮者

オケビマルチ

オケビ中央

オケビマルチ

フットライト 85Wハロゲン×12灯 4色配線 -9台
花道フットライト 85Wハロゲン×12灯 4色配線 -4台

ローアホリゾンライト 500Wハロゲン×8灯 4色配線 -10台

オケビ

オケビ